

Avide Design Mennyezeti Lámpa Porter 106W(53+53) RF Távirányítóval

Termékkód:	ADO3S-POR-2.4G
Termék honlap:	
Adatlap azonosító:	AB-190518
Forgalmazó:	Bramcke Hungary Kft.
Cím:	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2024-10-03

Oldalszám: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097944760
Garancia:	3év
Alapanyag:	Akril+Fém
Működési hőmérséklet:	-20 + 40°C
Csomagolás:	1/b 5/k 40/r
Megfelelőség:	CE

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	160W
Feszültség tartomány:	200-265V
Világítási szög:	120°
Fényerő szabályozhatóság:	Igen
Fényáram:	8 243lm
Színhőmérséklet:	5 000K
Élettartam:	25 000 óra
Energiahatékonyság:	
LED-típus:	SMD2835
CRI:	80
IP Védettség:	IP20

DOBOZ KÉP



Termékkód: ADO3S-POR-2.4G
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítás: 2024-10-03
Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Átmérő: 500mm
Magasság: 500mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097944760
Csomagolás: 1/b 5/k 40/r
Méret: 560mm x 565mm x 85mm
Nettó súly: 2 466g
Bruttó súly: 3 060g

KARTON

Vonalkód:
Csomagolás: 1/b 5/k 40/r
Méret: 580mm x 450mm x 560mm
Nettó súly: 12,33kg
Bruttó súly: 15,3kg


RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 8karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 98,64kg
Bruttó súly: 122,4kg

TERMÉK KÉP



KÖRVONAL



Termékkód: ADO3S-POR-2.4G

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2024-10-03

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az új Avide design mennyezeti lámpák egyedi formájuknak köszönhetően páratlan stílust varázsolnak az otthonokba.

Minden típusnál 3 világítási mód áll rendelkezésre. Az első és a második módban a meleg fehér és a hideg fehér LED-ek kombinációját felhasználva érhetünk el különböző világítási hatást, míg a harmadik mód a meleg fehér és hideg fehér LED-ek együttes használatával hoz létre természetes fehér színhőmérsékletet, ezáltal megduplázva a teljesítményt és a fényerőt is.

Első használat előtt a távirányítót párosítani kell a lámpával!

Párosítás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg egyszer röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a párosítás sikeres volt, a lámpa 3 alkalommal felvillan és a távirányító máris használható.

Leválasztás: Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül, nyomjuk meg háromszor röviden A "WIFI jelzéssel" ellátott gombot. Ha a leválasztás sikeres volt, a lámpa több alkalommal felvillan és ez jelzi a leválasztás sikerességét.

A termék rádiófrekvenciás távirányítójának segítségével, a módok közötti váltásokon kívül, lehetőségünk van fényerő és színhőmérséklet állítására, valamint időzítő funkció bekapcsolására. Egyszeri megnyomással 5perces, kétszeri megnyomással 30perces időzítőt állíthatunk be és harmadik megnyomásra kikapcsolhatjuk az időzítő funkciót.

A termék memória funkcióval rendelkezik, így távirányítóval történő kikapcsolás után, a következő bekapcsolásnál az előzőleg használt mód és fényerő lesz aktív.

Az mennyezeti lámpa kategóriánk számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi hivatkozáson keresztül tekinthetők meg.